

AS-360RU

Amplificador estéreo Hi-Fi 150 + 150 W RMS (4 Ohm).

NOVEDAD


150 + 150 W RMS

MP3

RADIO

Con 1 entrada de micrófono, reproductor USB/MP3, sintonizador digital AM/FM y salida para dos grupos de altavoces A/B.

CARACTERÍSTICAS	Amplificador estéreo Hi-Fi. Reproductor USB de ficheros MP3 con soporte para ID3 tag. Sintonizador digital AM/FM con 64 presintonías y RDS. 1 entrada de micrófono con control independiente de volumen, 9 entradas (CD, DVD, aux 1 a 4, phono, PC1 y 2) y 1 entrada a etapa final. 1 salida de grabación (rec) y 1 salida de previo. Pantalla VFD azul. Control de graves, agudos y balance por menú. Mando a distancia. 2 grupos de altavoces A/B. Salida de auriculares.
POTENCIA	150 + 150 W RMS a 4 Ohm 115 + 115 W RMS a 8 Ohm
PROTECCIÓN	3 circuitos: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
REPRODUCTOR	Número máximo de carpetas y ficheros indexables: 65.000 Máximo 8 niveles de carpetas
SINTONIZADOR	Digital AM/FM con 64 presintonías y búsqueda automática Información RDS
ENTRADAS	1 micro desbalanceado con control independiente de volumen, jack 6'3 mm mono 9 entradas estéreo: CD, DVD, aux 1 a 4, phono y PC2, 2 x RCA y en el panel frontal PC1, jack 3'5 mm estéreo 1 amp in, 2 x RCA
SALIDAS	1 grabación, 2 x RCA 1 pre out, 2 x RCA 1 auriculares jack 6'3 mm estéreo Altavoces: 2 grupos estéreo A/B seleccionables, A o B 4-16 Ohm, A y B 8-16 Ohm, terminales roscados o bananas
RESPUESTA	20-20.000 Hz ±1 dB

RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	88 dB (ponderación A)
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'04% (1 W)
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 600 W máximo
MEDIDAS	435 x 120 x 320 mm fondo
PESO	8'3 kg
ACCESORIOS	Cable de antena AM y FM Pilas para el mando a distancia

© 2012 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.