

RM-40

Motor baja impedancia para difusor exponencial, 40 W máximo



CARACTERÍSTICAS	Motor baja impedancia para difusor exponencial con rosca estándar 1/4"
POTENCIA	40 W máximo
RESPUESTA	180-6.500 Hz
IMPEDANCIA	16 Ohm
SENSIBILIDAD	107 dB a 1 W/1 m
COLOR	Gris
MEDIDAS	110 mm Ø x 114 mm
PESO	1'5 kg

© 2011 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.