

RM-60

Motor baja impedancia para difusor exponencial, 60 W máximo



CARACTERÍSTICAS	Motor baja impedancia para difusor exponencial con rosca estándar 1/8" x 1/4".
POTENCIA	60 W máximo
RESPUESTA	200-7.000 Hz
IMPEDANCIA	16 Ohm
SENSIBILIDAD	108 dB a 1 W/1 m
COLOR	Gris
MEDIDAS	115 mm Ø x 112 mm
PESO	1'9 kg

© 2011 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.